

## PULSOXIMETRO OXY-200



### PULSOXIMETRO OXY-200 con monitor e batteria

Pulsoximetro portatile che mostra SpO<sub>2</sub>, PR, grafico a barre, PI, andamento pulsazioni e carica della batteria.

Memorizzazione e analisi dati multi-utente.

I dati memorizzati possono essere caricati su PC in tempo reale.

Sensore per dito adulti, batteria e software per download su PC inclusi.

Tempo continuo di funzionamento: più di un'ora.

Allarme audio e video per superamento limite e batteria scarica.

Impostazione di limiti di allarme.

Maniglia per il trasporto.

Luminosità dello schermo, volume e modalità di visualizzazione regolabili.

Schermo 320x240 TFT e LCD.

Menu dei comandi facile da usare.

Scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES).

Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz batteria al litio ricaricabile

Campo di misurazione SpO2: 0-100%  $\pm 2\%$  (tra 70-100%) Risoluzione: 1%

Frequenza cardiaca: 30-250 bpm  $\pm 2$  bpm o  $\pm 2\%$  (selezionare il maggiore) Risoluzione: 1 bpm

Campo di misurazione PI: 0-20%  $\pm 1\%$  (tra 1%-20%) Risoluzione: 0,1%

Dimensioni: 269x222x79 mm - Peso: 1 kg

Manuale (GB, IT)