

PULSOXIMETRO OXY-1 FR,ES,DE,PL,CZ,SE



PULSOXIMETRO OXY 1 FR, ES, DE, PL, CZ, SE Pulsoximetro per la misurazione della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca dal dito del paziente. Adatto all'uso domestico e professionale, in famiglia o in ospedale. Utilizzabile prima o dopo l'attività fisica, ma sconsigliabile nel corso di essa. - visualizzazione valori SpO₂ e frequenza cardiaca, visualizzazione istogramma - indicatore bassa tensione - spegnimento automatico dopo 5 secondi

- Modalità visualizzazione: LED • SpO₂ campo: 0-100%, (risoluzione 1%) precisione: 70-100%: ± 2%, non specificata sotto 70% • PR campo: 30-250 bpm, (risoluzione 1 bpm) precisione: ±2 bpm o ±2% (il maggiore) • Riempimento debole: SpO₂ e frequenza cardiaca sono mostrate correttamente quando il rapporto frequenza cardiaca-riempimento è 0,4%. Errore SpO₂ ±4%, errore frequenza cardiaca ±2 bpm o ±2% (il maggiore) • Consumo energetico: minore di 25 mA - Tensione: CC 2,6 V - 3,6 V • Funzionamento batterie: due batterie possono funzionare in maniera continuativa per 24 ore • Sicurezza: batteria interna, tipo BF • Dimensioni - peso: 60x30,5xh 32,5 mm - 50 g comprese due batterie