

## DEFIBRILLATORE con batteria al litio PRIMEDIC HEART SAVE AED - IT/FR/DE/PL



Defibrillatore HeartSave AED - con batteria al litio (200 scariche con 360J) 6 anni standby -  
Lingue: Italiano, Francese, Tedesco, Polacco La gamma di prodotti PRIMEDIC HeartSave è  
facile e veloce da utilizzare. I comandi vocali chiari guidano i soccorritori nelle procedure di  
rianimazione. • Defibrillazione a corrente controllata - CCD La tecnologia bifasica CCD libera  
una corrente senza picchi verso il cuore del paziente grazie a un impulso di defibrillazione  
controllato, personalizzato, efficace e delicato. Dotato di un sistema di defibrillazione a  
scaglioni, HeartSave ha un'impedenza compensata ed è dotato di un'energia massima di  
360J. • Flusso efficiente HeartSave è progettato per supportare al meglio i soccorritori nelle  
procedure di rianimazione. Grazie alla sua modalità operativa avanzata, aiuta a minimizzare  
la pausa peri-shock e il periodo senza rianimazione. • Modalità pediatrica È possibile  
selezionare la modalità pediatrica attraverso un semplice tasto. Non necessita di elettrodi  
pediatrici specifici ed è estremamente facile da usare. • Rapido Si accende  
automaticamente non appena viene aperto e l'analisi del ritmo cardiaco inizia quando gli  
elettrodi pre-collegati vengono attaccati al paziente. Tutti gli accessori (rasoio, mascherina,  
forbici e guanti) sono inclusi. • Display stato Lo schermo fornisce indicazioni dettagliate sullo  
stato del dispositivo e delle batterie (auto-test giornaliero e mensile). • HEARTSAVE AED  
Defibrillatore esterno automatico con 6 anni in modalità standby con batteria al litio non

ricaricabile. HeartSave AED presenta 4 lingue selezionabili.

- Defibrillazione Modalità semi-automatica Onde: bifasica controllata Energia: 50-360J Tempo ricarica: < 12 sec @ 360J Modalità Operativa asincrona Modalità pediatrica • ECG Campo Impedenza: 23-200 Ohm • Rilevamento VF/VT Rilevamento VF/VT Tempo analisi: 7-12 sec Soglia asistolica: <0.2mV Artefact - individuazione Pacemaker • Elettrodi Elettrodi non polarizzati, cavo lungo 2 m • Backup dati Memoria removibile Voce registrata • Alimentazione Batteria al litio 6 anni di vita utile o 200 scariche con 200J - monitoraggio 15 ore • Status display Visualizzazione stato defibrillatore e batteria